

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## SMART+ ZB PLUG EU

SMART+ Plug | Enchufe smart para controlar dispositivos no inteligentes con tecnología Zigbee



### Áreas de aplicación

- En los sitios en los que los dispositivos no inteligentes necesitan integrarse en sistemas Smart Home compatibles

### Beneficios del producto

- Integra el equipo eléctrico convencional en los sistemas Smart Home compatibles
- Permite el encendido y apagado de fuentes de luz convencionales y otros dispositivos eléctricos
- Conexión sencilla de los dispositivos eléctricos a través de un enchufe estándar

### Características del producto

- Control mediante sistemas Smart Home compatibles o interruptor on/off en el dispositivo
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa, según el sistema de hogar inteligente en uso
- Protocolo de red: ZigBee 3.0
- Planificación
- Para una funcionalidad completa, se requiere una conexión a un sistema Smart Home compatible (gateway y aplicación)
- Alta potencia de conmutación de hasta 3680 W/16 A versión UE y 2990 W/13 A versión Reino Unido



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	230 V
Frecuencia de red	50 Hz

### DIMENSIONES Y PESO



Peso del producto	82,00 g
Largo	82 mm
Ancho	55 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	55 mm
Alto	55 mm
Altura (luminarias incluidas)	55 mm

### Vida media

Número de ciclos de encendidos	100000
--------------------------------	--------

### COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
Material del cuerpo	Plástico

### TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...40 °C
--------------------------------	-------------

### PRESTACIONES

Compatible con tecnología smart home	Amazon Alexa / Google Assistant / Philips Hue
--------------------------------------	---

### CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	I
Tipo de protección	IP20

### Equipamiento / Accesorios

- El control a través de la aplicación requiere un sistema Smart Home compatible

### Advertencia de Seguridad

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- No utilizar el SMART+ Plug cerca de equipamientos médicos.
- Para ser conectado a un interruptor automático (max. 16A).

### DESCARGAS

Documentos y certificados	Document name
 Installation guide	SMART+ PLUG EU
 Declarations Of Conformity CE	SMART ZB PLUG

### DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075729261	Caja unitaria 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	199.00 g	0.90 dm <sup>3</sup>
4058075729278	Embalaje de envío 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	917.00 g	4.97 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.